

# PARROT MINIKIT+



**Najczęściej  
Zadawane  
Pytania**

## Informacje ogólne

- *Jakie są wymiary oraz waga zestawu MINIKIT+?*

Wymiary zestawu wynoszą 110 x 60 x 29mm. Zestaw waży zaledwie 83 g.

- *Czy oprogramowanie zestawu MINIKIT+ można aktualizować?*

Oczywiście, że tak. Najnowszą wersję oprogramowania możesz pobrać bezpośrednio ze strony <http://www.amervox.com/> z sekcji „Wsparcie” w zakładce „Pobierz” lub bezpośrednio klikając **TU**. Możesz również zarejestrować się na stronie korzystając z Newsletter'a, by otrzymywać mailowo informacje o aktualizacjach. Produkty marki PARROT są ciągle ulepszone by sprostać Twoim wymaganiom.

- *Jak mogę zaktualizować swojego MINIKIT+?*

Procedura aktualizacji jest bardzo prosta. Pobierz najnowsze oprogramowanie ze strony <http://www.amervox.com/> (sekcja „Pobierz” w zakładce „Wsparcie”) lub bezpośrednio klikając **TU**.

### Skrócony opis procedury aktualizacji:

1. Włącz MINIKIT+;
2. W menu zestawu kliknij „Aktualizacja oprogramowania”. MINIKIT+ potwierdzi gotowość do aktualizacji komendą „Oczekiwanie na aktualizację”;
3. Podłącz zestaw MINIKIT+ do swojego komputera za pomocą kabla mini-USB/USB;
4. Komputer wykryje zestaw jako „Urządzenie pamięci masowej USB”;
5. Pobierz plik z najnowszą **aktualizację** oprogramowania dostępną **TU**.
6. Przeciągnij (skopiuj) pobrany plik z aktualizacją (plik z rozszerzeniem plf) do „dysk wymienny” który pojawił się w oknie Mój Komputer;
7. Odłącz zestaw od komputera, usłyszysz komunikat: „trwa aktualizacja proszę czekać”.

Po ukończeniu aktualizacji zestaw dokona restartu oraz usłyszysz komunikat: „Aktualizacja oprogramowania powiodła się”.

- *Czy mogę wybrać język w moim MINIKIT+?*

Oprogramowanie zestawu MINIKIT+ jest jednojęzyczne. Na tę chwilę nie ma możliwości zmiany języka na inny niż ten, który jest aktualnie zainstalowany w zestawie.

## Pierwsze uruchomienie



- *Jak włączyć / wyłączyć zestaw MINIKIT+?*

Wystarczy, że przytrzymasz czerwony przycisk przez 3 sekundy by włączyć lub wyłączyć zestaw.

- *Czy montaż MINIKIT+ musi być dokonany przez specjalistę?*

Nie, PARROT MINIKIT+ nie wymaga profesjonalnego montażu. Po prostu przyczep MINIKIT+ do osłony przeciwsłonecznej w samochodzie, naładuj zestaw i gotowe!

- *Do czego służy przewód z wtyczką 12/24V znajdujący się w zestawie?*

Przewód ten oraz wtyczka 12/24V pozwala na naładowanie zestawu MINIKIT+. Posiada on wbudowaną baterię i nie musi być na stałe podłączony do źródła zasilania. Poprzez ten przewód podładowujesz swój zestaw oraz podłączysz go do komputera by zaktualizować oprogramowanie.

- *Do czego służy elastyczna opaska znajdująca się w zestawie?*

Elastyczna opaska pozwoli Ci na szybki i prosty montaż Twojego MINIKIT+ do osłony przeciwsłonecznej. Kieszeń opaski powinna być ustawiona w stronę dachu pojazdu. Dzięki temu będziesz mógł zamontować zestaw MINIKIT+ do

osłony niezależnie od tego czy osłona będzie złożona czy nie. Elastyczna opaska pozwala na łatwe odwrócenie MINIKIT+ nawet jedną ręką.

- *Jak połączyć telefon z zestawem MINIKIT+?*

Połączenie zwane parowaniem jest wymagane tylko raz. W menu swojego telefonu przejdź do zakładki Bluetooth i rozpocznij wyszukiwanie urządzeń. Wybierz „PARROT MINIKIT+ v1.X” i wpisz PIN „0000”. Usłyszysz komendę „Łączenie powiodło się”. W razie pojawienia się zapytań dotyczących zestawu w telefonie należy wyrazić akceptację. Wyrażenie zgody na dostęp do książki telefonicznej i automatyczne łączenie spowoduje że po każdorazowym wejściu do samochodu, telefon nie będzie pytał czy połączyć z zestawem.

- *Czy muszę parować urządzenia za każdym razem gdy chcę skorzystać z MINIKIT+?*

Nie. Parowanie odbywa się tylko podczas pierwszej próby połączenia zestawu z telefonem. Zależnie od posiadanego przez Ciebie telefonu połączenie będzie automatycznie nawiązane w momencie, wsiadania do auta. Książka adresowa będzie aktualizowana za każdym razem gdy wyłączysz i włączysz MINIKIT+.

- *Jakie funkcje posiadają przyciski MINIKIT+?*

**Czerwony przycisk:** włączanie / wyłączenie zestawu, odrzucenie przychodzącej rozmowy, wyjście z menu i kończenie rozmów.

**Zielony przycisk:** odebranie przychodzącej rozmowy, uruchomienie funkcji rozpoznawania mowy, przełączenie do trybu prywatnego w czasie trwającej rozmowy, wejście do menu.

**Obrotowy przycisk:** poruszanie się po menu, zmiana poziomu głośności trwającej rozmowy, wysłanie DTMFs oraz wejście do menu, zmiana głównego telefonu.

## Kompatybilność

- *Jakie marki telefonów są kompatybilne z zestawem MINIKIT+?*

MINIKIT+ jest kompatybilny z telefonami wyposażonymi w Bluetooth i działa praktycznie ze wszystkimi markami telefonów na świecie. Wejdź

**TU** następnie odszukaj informację na temat listy kompatybilnych telefonów. Dalej wybierz markę telefonu (przykładowo HTC) a potem jego model (przykładowo WILDFIRE). Otworzy się informacja producenta – w języku angielskim.

- *Z jakimi mobilnymi systemami współpracuje MINIKIT+?*

MINIKIT+ współpracuje ze wszystkimi mobilnymi systemami (Android, Apple iOS, Bada, BlackberryOS, Linux, Maemo, RIM, Symbian, Windows Mobile). Wejdź **TU** następnie odszukaj informację na temat listy kompatybilnych telefonów. Dalej wybierz markę telefonu (przykładowo HTC) a potem jego model (przykładowo WILDFIRE). Otworzy się informacja producenta – w języku angielskim.



## Wykonywanie połączeń

- *W jaki sposób mogę wykonać połączenie korzystając z MINIKIT+?*

Istnieje kilka sposobów by zadzwonić prosto z MINIKIT+. Naciskając zielony przycisk uruchamiasz funkcję rozpoznawania mowy. Wystarczy, że wypowiesz nazwę kontaktu gdy zostaniesz o to poproszony. Możesz również wybrać kontakt z książki telefonicznej wykorzystując obrotowy przycisk albo po prostu wpisać numer poprzez klawiaturę numeryczną w swoim telefonie a rozmowa zostanie automatycznie przeniesiona do MINIKIT+. Pamiętaj, aby nie wpisywać numeru telefonu w czasie jazdy.

- *Dokonałem kilku zmian kontaktów w książce telefonicznej Mojej komórki. Jak je teraz uaktualnić w MINIKIT+?*

Jeśli Twój telefon obsługuje automatyczną synchronizację książki adresowej (profil PBAP Bluetooth) PARROT MINIKIT+ sam zaktualizuje książkę za każdym razem gdy zostanie wyłączony / włączony i połączony z telefonem. Ty nie musisz nic robić.

- *Czy muszę nagrywać znaczniki głosowe by móc korzystać z funkcji rozpoznawania mowy?*

Nie. MINIKIT+ jest wyposażony w zaawansowaną funkcję rozpoznawania mowy i nie wymaga dogrywania znaczników głosowych. Po prostu wypowiedz nazwę kontaktu znajdująca się w liście kontaktów telefonu a PARROT MINIKIT+ Cię z nim połączy.

- *Posiadam wiele numerów przypisanych do jednego kontaktu (np. komórka, dom, biuro). Jak mam wybrać te numery?*

Jeśli do jednego kontaktu przypisane jest wiele numerów możesz sprecyzować, z którym ma Cię połączyć MINIKIT+ wykorzystując funkcję rozpoznawania mowy. Mówiąc np. „Wojtek komórka” lub „Wojtek biuro”. Jeśli wybierzesz jedynie kontakt (mówiąc Wojtek) a nie sprecyzujesz, pod który numer chcesz zadzwonić MINIKIT+ poprosi Cię o sprecyzowanie numeru wypowiadając komendy „dom”, „komórka” czy „biuro”. Przeglądając książkę telefoniczną korzystając z obrotowego przycisku będziesz mógł wybrać każdy z numerów.

- *Jak dużo kontaktów mogę przechowywać w pamięci MINIKIT+?*

MINIKIT+ przechowuje do 2000 kontaktów dla jednego telefonu w swojej pamięci. Łącznie możesz przechować 20 000 kontaktów.

- *Jak dowiem się kto do mnie dzwoni podczas korzystania z MINIKIT+?*

Jeśli dzwoniąca do Ciebie osoba jest zapisana w książce telefonicznej to MINIKIT+ przeczyta nazwę wybranego kontaktu.



- *Jak odbierać i odrzucać połączenia poprzez MINIKIT+?*

Jeśli opcja „Słowa Kluczowe” jest włączona możesz odbierać i odrzucać połączenia wypowiadając odpowiednio „Odbierz” lub „Odrzuć”, gdy zestaw poinformuje Cię o przychodzącej rozmowie.

- *Jak włączyć / wyłączyć funkcję „Słowa kluczowe” w zestawie MINIKIT+?*

Kliknij w obrotowy przycisk i pokręć nim aż usłyszysz w menu „Słowa Kluczowe”. Wciśnij obrotowy przycisk by włączyć lub wyłączyć tę funkcję. „Słowa kluczowe” są domyślnie włączone.

- *Czy mogę korzystać z funkcji rozpoznawania mowy telefonu zamiast tej z MINIKIT+?*

Tak. By tak zrobić należy wyłączyć synchronizację książki adresowej. Wciśnij czerwony przycisk i przycisk pokrętła przed przystąpieniem do parowania z telefonem. Jeśli MINIKIT+ nie będzie posiadał książki adresowej wykorzysta funkcję rozpoznawania mowy telefonu. Jednakże system rozpoznawania mowy zestawu jest doskonalszy od większości wbudowanych w telefon.

- *Czy mogę sprawdzić pocztę głosową za pomocą MINIKIT+?*

Tak. Podczas łączenia się pocztą głosową wciśnij obrotowy przycisk, by przejść do menu funkcji DTFM. Potem obracaj przycisk w lewo lub w prawo wybierając cyfry i wciśnij przycisk by ich użyć.

- *Czy MINIKIT+ obsługuje wiele rozmów naraz?*

Tak. Podczas rozmowy telefonicznej wykorzystując zestaw MINIKIT+ zostaniesz poinformowany o drugim przychodzącym połączeniu. Odbierz je naciskając zielony przycisk (zawieszając ale nie rozłączając aktualnie prowadzonej rozmowy) lub odrzuć wciskając czerwony. Przełączaj się pomiędzy rozmowami wciskając zielony przycisk.

- *Czy mogę wybrać ponownie numer, pod który ostatnio dzwoniłem?*

Tak. Wciśnij i przytrzymaj zielony przycisk przez 2 sekundy by połączyć się z ostatnio wybranym numerem.

- *Czy mogę przełączyć rozmowę z MINIKIT+ do swojego telefonu bym tylko ja słyszał rozmówcę?*

Tak. W każdym momencie rozmowy możesz przełączyć rozmowę do telefonu wciskając zielony przycisk. Wciskając go ponownie przełączasz rozmowę na zestaw MINIKIT+.

## Dual

- *Czy mogę mieć połączone jednocześnie dwa telefony do zestawu MINIKIT+?*

Tak. Funkcja Dual pozwala na jednoczesne podłączenie dwóch telefonów do zestawu MINIKIT+. Pierwszy sparowany telefon będzie domyślnym. Po każdym uruchomieniu zestaw będzie próbował połączyć ze wszystkimi sparowanymi telefonami, zaczynając od tych najwcześniej sparowanych. Oznacza to, że jeśli wsiądziesz do samochodu z dwoma sparowanymi telefonami. Zestaw połączy się z oboma.

- *Czy funkcja Dual jest aktywna domyślnie?*

Nie. By ją włączyć naciśnij obrotowy przycisk, by przejść do menu. Kręć aż usłyszysz komunikat, że „Funkcja Dual wyłączona”. Wciśnij obrotowy przycisk, by tę funkcję włączyć. Teraz możesz sparować zestaw z drugim telefonem.

- *Czy mogę wybierać głosowo numery z obu telefonów poprzez MINIKIT+, gdy ten ma włączoną funkcję Dual?*

Tak. Dla domyślnego telefonu będziesz mógł skorzystać z funkcji rozpoznawania mowy, by wybrać numer. Kiedy zechcesz zadzwonić z drugiego telefonu należy przycisnąć i przytrzymać przycisk pokrętła 2s, wtedy zostanie przełączona główna książka kontaktów na drugi aktywny telefon.

- *Czy mogę odbierać rozmowy z obu telefonów poprzez MINIKIT+?*

Tak. Możesz odebrać rozmowę wciskając zielony przycisk lub poprzez funkcję „Słowa Kluczowe” (jeśli jest włączona). MINIKIT+ odtworzy inny dzwonek dla każdego z telefonów.

Nazwa kontaktu zostanie odczytana jeśli zsynchronizowałeś książkę adresową z MINIKIT+.

- *Co się stanie jeśli podczas rozmowy z jednego telefonu przyjdzie inna z drugiego?*

Gdy rozmowa z jednego telefonu jest przekazywana poprzez MINIKIT+ drugi telefon jest automatycznie odłączony od zestawu. Także, w momencie gdy rozmawiasz a pojawi się połączenie przychodzące na drugim telefonie MINIKIT+ nie zadzwoni. Usłyszysz dzwonek z drugiego telefonu. Jak tylko skończysz rozmawiać MINIKIT+ podłączy automatycznie drugi telefon.

- *Czy mogę zmienić książkę telefoniczną domyślnego telefonu?*

Tak. Aby dokonać zmiany telefonu należy przycisnąć i przytrzymać przycisk pokrętła. Usłyszysz wtedy informację „zmiana głównego telefonu domyślnego telefonu”.

- *Czy mogę słuchać muzyki lub Audiobook-ów z telefonu na MINIKIT+?*

Tak. Możesz odtwarzać muzykę lub Audiobook-i z telefonu. Rozmowy mają wyższy priorytet niż muzyka. Oznacza to, że gdy ktoś zacznie do Ciebie dzwonić odtwarzanie utworu zostanie przerwane niezależnie z którego telefonu jest przesyłana.



## Zarządzanie baterią

- *Czy MINIKIT+ ma wbudowaną baterię?*

**Tak.** MINIKIT+ posiada wbudowaną baterię i może pracować nie będąc podłączonym do zasilania.

- *Jak długo wytrzyma bateria?*

Bateria wytrzyma do 12 godzin rozmów lub do 6 miesięcy w trybie czuwania. Baterię należy naładować przynajmniej raz na pół roku.

- *Czym jest tryb czuwania?*

Tryb czuwania pozwala na 15 dni pracy MINIKIT+ bez ładowania. Gdy MINIKIT+ jest włączony i nie jest sparowany z żadnym telefonem to automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 5-ciu minutach. MINIKIT+ jest gotowy do pracy jak tylko wsiądziesz do samochodu ze sparowanym telefonem.

- *Jak poznam, że bateria w MINIKIT+ jest już prawie wyczerpana?*

MINIKIT+ 15 minut wcześniej przed całkowitym rozładowaniem poinformuje Cię sygnałem dźwiękowym, należy wtedy naładować baterię. Zestaw będzie sygnalizował słabą baterię co minutę do pólki nie podłączysz ładowarki. Dodatkowo dioda LED umieszczona z boku urządzenia zacznie migać.

- *W jaki sposób mogę naładować MINIKIT+?*

MINIKIT+ posiada port mini-USB, który wykorzystywany jest do naładowania urządzenia. Podłącz przewód do komputera, bądź do zapalniczki samochodowej wykorzystując adapter znajdujący się w zestawie.



- *Jak długo trwa ładowanie baterii?*

Ładowanie trwa ok. 3,5 godziny. Gdy MINIKIT+ jest w pełni naładowany czerwona dioda LED wyłączy się. Przed pierwszym użyciem zalecane jest pełne naładowanie baterii.

## Dźwięk / Muzyka

- *Jaka jest moc zestawu MINIKIT+?*

MINIKIT+ posiada płaski panel NXT®, który odpowiada standardowemu głośnikowi o mocy 2W.

- *MINIKIT+ obsługuje profil Bluetooth A2DP. Czy mogę słuchać muzyki z telefonu na zestawie?*

Tak. Możesz słuchać muzyki i odtwarzać dowolny plik audio. Uruchoom odtwarzanie muzyki w telefonie a zostanie ona automatycznie przesłana do MINIKIT+.

- *Czy mogę zmienić głośność MINIKIT+?*

Tak. By zwiększyć głośność przyciśnij pokrętkę, przejdź do menu głośność. Przekręć pokrętkę w prawo by zwiększyć głośność, w lewo by zmniejszyć. Zaakceptuj wybraną głośność przyciskając przycisk pokrętki. Ustawienia audio zostaną zapamiętane.

- Czy MINIKIT+ usunie szumy z otoczenia podczas gdy rozmawiam?

Tak. Wszystkie produkty firmy PARROT są wyposażone w najnowszej generacji algorytmy redukcji szumów oraz echa.

## Bluetooth®

- Jaką wersję Bluetooth posiada MINIKIT+?

MINIKIT+ obsługuje Bluetooth w wersji 2.1 + EDR.

- Jakie profile Bluetooth obsługuje MINIKIT+ i do czego one służą?

MINIKIT+ obsługuje profil HFE do prowadzenia rozmów bez trzymania telefonu w ręce. Obsługuje również PBAP do synchronizacji książki adresowej. Profil OPP służy do przesyłu kontaktów a A2DP do przesyłu muzyki oraz audiobook-ów.

- Jak dużo telefonów może być połączonych z MINIKIT+?

Możesz podłączyć do 10 telefonów. Podłączenia będą wykonywane w kolejności parowania.

- Co się stanie gdy sparuję jedenasty telefon?

By sparować kolejny telefon najpierw musisz usunąć zapisane w pamięci urządzenia. By to zrobić wciśnij jednocześnie czerwony i zielony przycisk na 5 sekund. W ten sposób wyczyścisz pamięć zestawu.



## Rozwiązywanie problemów

- MINIKIT+ się zawiesił. Co robić?

Jeśli zestaw nie odpowiada należy zrobić reset:

1. Wciśnij i trzymaj obrotowy przycisk pokrętki;
2. Następnie wciśnij i puść „reset”;
3. Puść obrotowy przycisk pokrętki.

- MINIKIT+ nie działa z moim telefonem?

Sprawdź czy ma pewno masz włączony Bluetooth w telefonie. Upewnij się, że Twój telefon jest kompatybilny z MINIKIT+. Wejdź [TU](#) następnie odzyskaj informację na temat listy kompatybilnych telefonów. Dalej wybierz markę telefonu (przykładowo HTC) a potem jego model (przykładowo WILDFIRE). Otworzy się informacja producenta – w języku angielskim. Jeśli jest kompatybilny pamiętaj, by sprawdzić czy MINIKIT+ posiada wgrane najnowsze oprogramowanie.

- Mój telefon nie przesłał kontaktów do MINIKIT+. Co robić ?

MINIKIT+ pobierze jedynie kontakty znajdujące się w pamięci telefonu. Jeśli kontakty są na karcie SIM skopiuj je do pamięci telefonu. Niektóre telefony nie obsługują profilu PBAP, który pozwala na automatyczną synchronizację książki adresowej. W takim przypadku musisz skopiować samodzielnie kontakty. W telefonach z systemem Android należy się upewnić, że telefon wyświetla tylko kontakty z numerem telefonu.

- Jak mogę wyczyścić pamięć MINIKIT+?

Wciśnij i przytrzymaj zielony i czerwony przycisk aż usłyszysz „Trwa kasowanie pamięci”. Operacja ta usunie parowania oraz wszystkie kontakty.



Parrot

move wireless